



Gamme d'imprimantes HP LaserJet Pro P1100

Idéal pour les utilisateurs professionnels à domicile ou dans une petite entreprise qui souhaitent une imprimante HP LaserJet abordable, facile à utiliser et permettant d'économiser énergie et ressources.



Profitez d'une imprimante sans fil abordable chez vous ou au bureau[1].

- Mettez votre imprimante en réseau sans câble supplémentaire et accédez-y de pratiquement partout, chez vous ou au bureau, grâce à la mise en réseau sans fil 802.11g/b[1].
- Imprimez des documents rapidement, jusqu'à 18 ppm A4.
- Imprimez votre première page en 8,5 secondes en mode Powersave (Auto-off) grâce à la technologie Instant-on.
- Imprimez sur une large gamme de supports y compris papier cartonné, transparents, étiquettes et enveloppes, grâce au bac d'alimentation de 150 feuilles et à la fente d'alimentation prioritaire 10 feuilles[2].

Expérimentez l'impression HP LaserJet, simple et fiable.

- Grâce à l'installation intelligente HP[3], installez votre imprimante en un éclair sans CD.
- Imprimez immédiatement après l'installation grâce à un panneau de commande intuitif, facile à utiliser, muni de voyants LED.
- Utilisez les consommables HP originaux conçus pour votre imprimante et obtenez des résultats réguliers de qualité supérieure.
- Quand l'heure est venue de remplacer une cartouche de toner, HP SureSupply[4] vous aide à trouver et à acheter les consommables adéquats.

Réduisez votre empreinte environnementale et préservez vos résultats.

- Réalisez jusqu'à 50 % d'économies d'énergie de plus qu'avec des produits laser concurrents grâce à la technologie Instant-on[5].
- Économisez davantage d'énergie sans le moindre effort grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off [6].
- Gaspillez moins de papier en imprimant seulement le contenu dont vous avez besoin grâce à HP Smart Web Printing[7].
- Gagnez de la place grâce à une imprimante ultracompacte au design industriel élégant.

[1] Impression sans fil uniquement pour l'imprimante HP LaserJet Pro P1102w. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance au point d'accès et peuvent être limitées lors des connexions VPN.

[2] Fente d'alimentation prioritaire 10 feuilles uniquement disponible pour l'imprimante HP LaserJet Pro P1102w.

[3] L'installation intelligente HP fonctionne uniquement avec Windows.

[4] Les fonctions du programme et sa disponibilité peuvent varier d'un pays à l'autre. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.hp.com/learn/suresupply.

[5] Économies d'énergie reposant sur des tests HP utilisant la méthode TEC (consommation énergétique typique) du programme ENERGY STAR® sur les produits HP LaserJet équipés de la technologie Instant-on par rapport aux modèles les plus compétitifs en mars 2009.

[6] Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.

[7] Cette fonctionnalité nécessite Microsoft Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure.

Spécifications techniques

| | | | |
|--|---|---|---|
| Technologie d'impression | Laser | | |
| Vitesse d'impression | A4 noir : Jusqu'à 18 ppm Sortie de la première page (noir, A4) : Vitesse : 8,5 s (en mode Auto-Off) La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document | | |
| Processeurs | 266 MHz, Tensilica® | | |
| Mémoire | P1102 : 2 Mo; P1102w : 8 Mo; Non extensible | | |
| Résolution d'impression | Jusqu'à 600 x 600 ppp (1200 ppp en sortie effective avec HP FastRes 1200) | | |
| Qualité d'impression | HP FastRes 600, HP FastRes 1200 | | |
| Langages d'impression | Host-based printing | | |
| Polices de caractères | Non applicable (basé sur l'hôte) | | |
| Cycle d'utilisation (mensuel, A4) | Jusqu'à 5 000 pages | | |
| Volume de pages mensuel recommandé | 250 à 1500 | | |
| Marges d'impression | haut : 4 mm, gauche : 4 mm, droite : 4 mm, bas : 4 mm | | |
| Gestion des supports | Entrée Bac 1 | Capacité Feuilles : 150 ; enveloppes : 15 | Poids 60 à 163 g/m ² |
| | Sortie : | Feuilles : Jusqu'à 100 feuilles. Enveloppes : Jusqu'à 15 enveloppes. Transparents : Jusqu'à 100 feuilles; Bac de sortie de 100 feuilles (face vers le bas) | |
| | Impression recto verso : | Manuelle (prise en charge des pilotes fournie) | |
| Types de supports | Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales | | |
| Interface et connectivité | P1102 : Port USB 2.0 haut débit; P1102w : Port USB 2.0 haut débit ; WiFi 802.11g/b; | | |
| Compatibilité des systèmes d'exploitation | Windows® 7 (32 bits/64 bits) ; Windows Vista® (32 bits/64 bits) ; Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits) ; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 ; Linux (pilote d'imprimante actualisé sur le site http://www.hp.com) Optionnel : Les gestionnaires les plus récents sont disponibles sur le site Web d'assistance HP à l'adresse http://www.hp.com/support | | |
| Compatibilité des systèmes d'exploitation réseau | Windows® 7 (32 bits/64 bits) ; Windows Vista® (32 bits/64 bits) ; Microsoft® Windows® XP (32 bits/64 bits), Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 (32 bits/64 bits) ; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 ; Linux (pilote d'imprimante actualisé sur le site http://www.hp.com) | | |
| Configuration minimale requise | Windows® 7 (32 bits/64 bits) : 1 Go de RAM ; Windows Vista® (32 bits/64 bits) ; Microsoft® Windows® XP, Server 2008 (32 bits/64 bits), Server 2003 : 512 Mo de RAM ; tous systèmes : 350 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM, port USB, Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6 ; 256 Mo de RAM ; 150 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; Lecteur de CD-ROM ; port USB | | |
| Logiciels | Pilote d'imprimante, logiciel d'installation/désinstallation, suivi d'utilisation HP, état et alertes HP, CD Launch Pad, simulateur de panneau de commande | | |
| Administration de l'imprimante | État et alertes HP ; Logiciel HP Easy Printer Care ; Suivi d'utilisation HP (installation CD uniquement) | | |
| Alimentation | Configuration requise : Tension secteur 115 à 127 V CA (± 10 %), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A ; 220 à 240 V CA (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6,0 A. Consommation : P1102 : 360 watts (impression), 1,4 watt (en attente), 0,9 watt (Auto-Off), 0,6 watt (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 0,505 kWh/semaine; P1102w : Toutes les valeurs sont mesurées avec la fonction WiFi activée : 370 watts (impression), 2,7 watts (en attente), 2 watts (Auto-Off), 0,6 watt (à l'arrêt) ; Consommation électrique typique (TEC) : 0,704 kWh/semaine.; | | |
| Dimensions (l x p x h) | Hors emballage : 349 x 238 x 196 mm Emballé : 400 x 250 x 298 mm | | |
| Poids | Hors emballage : P1102 : 5,2 kg; P1102w : 5,3 kg; Emballé : 6,35 kg | | |
| Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement : 15 à 32,5 °C. Température de fonctionnement recommandée : 17,5 à 25° C. Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR. Humidité de fonctionnement recommandée : 30 à 70% HR. Température de stockage : -20 à 40 °C. Humidité de stockage : 10 à 90% HR. Normes acoustiques ISO 9296 : Puissance sonore : LwAd 6,4 B(A) | | |
| Certifications du produit | Certifications de sécurité : IEC 60950-1 (international), EN 60950-1+A11 (UE), licence GS (Europe), EN 60825-1+A1+A2 classe 1, 21 CFR 1040.10 et 1040.11 sauf écarts ; conformément à l'avertissement laser n° 50 du 24 juin 2007 (dispositifs laser/LED de classe 1) GB4943-2001, directive basse tension 2006/95/CE avec marquage CE (Europe). Autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays | | |
| Garantie | Garantie limitée d'un an. La garantie et les options d'assistance varient selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. | | |

Informations de commande

| | |
|---------------|--|
| CE651A | Imprimante HP LaserJet Pro P1102 ; cartouche d'impression noire de démarrage HP Laserjet (rendement moyen de la cartouche : 700 pages standard, valeur déclarée conforme à la norme ISO/IEC 19752) ; cordon d'alimentation ; CD contenant le logiciel d'impression et la documentation ; Guide de démarrage, dépliant d'assistance, dépliant d'installation intelligente |
| CE657A | Imprimante HP LaserJet Pro P1102w ; cartouche d'impression noire de démarrage HP Laserjet (rendement moyen de la cartouche : 700 pages standard, valeur déclarée conforme à la norme ISO/IEC 19752) ; cordon d'alimentation ; CD contenant le logiciel d'impression et la documentation ; Guide de démarrage, dépliant d'assistance, dépliant d'installation intelligente ; Câble d'installation USB (1 m) |

Consommables

| | |
|---------------|--|
| CE285A | Cartouche d'impression noire HP Laserjet CE285A Rendement moyen de la cartouche : 1 600 pages standard. Valeur de rendement déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19752. |
|---------------|--|

Supports d'impression

| | |
|---------------|---|
| CHP110 | Papier de bureau HP - 500 feuilles A4, 210 x 297 mm) |
| CHP210 | Papier d'impression HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm |
| CHP310 | Papier LaserJet HP (500 feuilles, A4, 21 x 29,7 cm) |

Service et assistance

| | |
|-----------------|--|
| UG086EHP | Care Pack, service d'échange le jour ouvrable suivant, 3 ans |
| UG206E | HP Care Pack, service d'échange (temps de retour standard), 3 ans |
| UG289E | HP Care Pack, service de retour au dépôt, 3 ans. (UG289E : Pays baltes, Grèce, Pologne, Turquie, Europe de l'Est, Slovaquie, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie seulement. UG086E/UG206E : reste de l'Europe). |

Pour obtenir la liste complète des consommables, accessoires et services, reportez-vous au site Web <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne sera pas responsable des erreurs techniques ou typographiques ci-incluses.

Publié dans la zone EMOA Mars 2010 4AA0-4621FRE

